



NES-8000 ANTENA PARA TV



- Canales VHF bajos de TV y FM 40-108 MHz 20-28 dB
- Canales VHF bajos de TV 170-230 MHz 28-32 dB
- Canales UHF de TV 470-890 MHz 32-36 dB
- IMPEDANCIA DE SALIDA 75Ω CONECTOR F
- SEÑAL DE RUIDO 1.7-3.5 dB
- NIVEL MAXIMO DE SALIDA 105 dB μ V
- Control Remoto
- Juego de soportes de montaje
- Protección impermeable para cable
- Conector tipo F
- CODIGO DE BARRAS
7502246694119
- MEDIDAS DEL EMPAQUE
34.7*42*7